

**Tillæg til TREFOR El-nets  
Tilslutningsbestemmelser 2016**

**Retningslinjer gældende pr.  
2021-01-01**

## Indhold

Indledning.....	3
<b>Læsevejledning.....</b>	<b>3</b>
2.7.4 Placering og flytning af Elmålere .....	4
3.1 Nettilslutning og ændringer heraf.....	4
<b>Installationer over 3 x 63A til og med 3 x 1200A .....</b>	<b>4</b>
<b>Tavler over 3 x 1200A skal udføres efter aftale med netselskabet i hvert enkelt tilfælde.....</b>	<b>4</b>
<b>Sprinkleranlæg.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1.11 Arbejder på eller nær ved lavspændingsforsyningsanlæg under spænding (L-AUS).....</b>	<b>5</b>
Bilag 1 Udskiftning af stikledningssikringer .....	6

### **Indledning**

Retningslinjerne er udarbejdet af TREFOR El-net A/S og er et tillæg til TREFOR El-nets Tilslutningsbestemmelser 2016 og gælder for alle installationer, som tilsluttes i TREFOR El-nets område.

Tilslutningsbestemmelser og Retningslinjer er anmeldt til Forsyningstilsynet. Begge dokumenter findes på TREFOR El-nets hjemmeside og dermed også tilgængelige for kunden.

### **Læsevejledning**

Henvisninger fra Tilslutningsbestemmelserne er gengivet i dette dokument med *kursiv* skrift og nummereringen af Retningslinjerne følger numrene i Tilslutningsbestemmelserne.

#### **2.7.4 Placering og flytning af Elmålere**

*Elmåleren skal være lettilgængelig og må ikke placeres i et toilet- eller baderum eller på lofter uden fast trappe. Placeringen skal i øvrigt være i overensstemmelse med Netselskabets retningslinjer og Fællesregulativet.*

Ved målertavler placeret i offentligt areal (fx ved veje og fortove) kan det tillades, under særlige omstændigheder (fx ved vejtekniske anlæg, antenneforstærkere og gadelys), at der kan ses bort fra Fællesregulativets afsnit 16.1 om overkant af klemrække for måler tilslutning der skal være 0,5 – 1,5 meter over færdigt terræn.

Dispensationen kan gives i de tilfælde, hvor målerskabet står umiddelbart opad en eksisterende installation og det vurderes, at et målerskab med klemrække for måler tilslutning i 500 mm højde over færdigt terræn skæmmer i bybilledet.

Kontakt TREFOR El-net ved tilmelding af installationen for dispensation til højdebestemmelserne.

#### **3.1 Nettilslutning og ændringer heraf**

*Nettilslutning og ændringer heraf sker efter retningslinjer mm. fastsat af Netselskabet og i Fællesregulativet.*

#### **Installationer over 3 x 63A til og med 3 x 1200A**

Tavlens (målesektionens) indgangsafbryder skal enten være forsynet med knivsikringer eller være en maksimalafbryder.

Ved anden type indgangsafbryder aftales dette med netselskabet i hvert enkelt tilfælde.

Maksimalafbryderen kan anvendes som tarifgrundlag og indstilles af leverandøren/elinstallatøren. Den indstillede værdi fastsættes til en størrelse delelig med 10.

Maksimalafbryderen plomberes af netselskabet.

**Tavler over 3 x 1200A skal udføres efter aftale med netselskabet i hvert enkelt tilfælde.**

#### **Sprinkleranlæg**

Sprinkleranlæg tillades tilsluttet før indgangsafbryder. Anlæggets elforbrug skal registreres over særskilt måler.

Tilslutningsbidrag beregnes efter sprinkleranlæggets påstemplede effekt.

Minimum dog 25A.

### **3.1.11 Arbejder på eller nær ved lavspændingsforsyningsanlæg under spænding (L-AUS)**

*Udførelse af forskellige arbejder, der er underlagt stærkstrømsbekendtgørelsens LAUS-bestemmelser, må foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed efter nærmere aftale med Netselskabet.*

Det tillades at følgende arbejder udføres i TREFOR EI-nets forsyningsområde:

- Udskiftning af stiksikringer (se bilag 1)
- Tilslutning og fjernelse af stikledning i kabelskab

**Bilag 1 Udskiftning af stikledningssikringer**

Har en elinstallatør udskiftet stikledningssikringer i kabelskabe for TREFOR, betaler TREFOR installatøren efter regning pr. sted inklusiv kørsel

**Før installatøren rykker ud:**

Hvis en kunde har kontaktet sin el-installatør og meddelt en fejl, refunderer TREFOR installatørens udgifter for sikringsudskiftningen i kabelskabet.

**Det er dog en forudsætning at el-installatøren før udrykning kontakter TREFOR for oplysninger om eventuelle 10 kV-fejl eller anden afbrydelse i området.**

**Telefonnummer til vagten er 79 33 34 35.**

Leveringsgrænse i henhold til tilslutningsbestemmelserne.

**TREFOR betaler ikke for:**

1. Udskiftning af stikledningssikringer der er sprunget på grund af overbelastning, defekte kabelstikledninger eller årsager, der kan henregnes til kundens egen installation.
2. Skader forvoldt af kunden eller dennes husstand.
3. Sikringer for elhegn.
4. Udkald på grund af HFI-relæer m.v.

**Bemærk:** Overbrændte stikledningssikringer erstattes normalt med samme størrelse. Dog skal samtlige stiklednings-sikringer udskiftes til 50 A ved installationer med indvendig 25 A forsikring. Stikledningssikringer på mindre end 35 A må kun anvendes, hvor kabelstikledningens dimension er mindre end 6 mm<sup>2</sup> kobber.

**HUSK! Regninger fremsendes ultimo måneden til TREFOR.**

**Der skal altid fremsendes en elektronisk installationsblanket pr. sted.**

**[www.installationsblanket.dk](http://www.installationsblanket.dk)**

**Regninger uden tilhørende installationsblanket, vil ikke blive honoreret.**

**Regninger, med angivelse af dato og adresse for udkald, stiles til:**

**TREFOR EI-Net A/S  
Kokbjerg 30  
6000 Kolding**